



## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- SmartStart
- Batteridrevet veggbryter
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Passer i System 55 rammer
- Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.
- Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe
- 10 sceneutløserer per vippebryter
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

## PRODUKT DATA

Farge	Hvit RAL 9010
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Lagring omgivelsestemperatur	0 til 40°C

## SERTIFISERING

Sertifisering	RoHS, Reach
IP-klasse	IP20

## GARANTI

Garanti Norge	5 år
---------------	------

## HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER HVIT RAL 9010 GLOSSY

Batteridrevet veggbryter Z-Wall controller

El-nummer 4512646

GTIN 7071236017417

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger.

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

## SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	1, 2 eller 3
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Unauthenticated Class S2 Authenticated Class

## ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batteri
Batteri type	CR2450 3V
Batteri antall	1
Batteri spenning	3V



## TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Leveres med 1, 2 eller 3 vippebrytere.

Sertifiseringer: Z-Wave Plus, RoHS 2002/95/EC, CE, 1999/5/EC (RTTE), 2002/96/EC (WEEE)

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Heatit Z-Push Wall Controller White RAL 9010 GLOSSY kan bestilles fra  
[www.heatit.com/4512646](http://www.heatit.com/4512646)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512646](http://documents.heatit.com/4512646)

