


## HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER BLACK MATT

Batteridrevet veggbryter Z-Wave

| | |
|---|---|
| **El-nummer** | 4512694 |
| **GTIN** | 7071236015741 |

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere.
Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger.

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri.
Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- SmartStart
- Batteridrevet veggbryter
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Passer i System 55 rammer
- Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.
- Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe
- 10 sceneutløsere per vippebryter
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

## SMARTHUSTEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Z-Wave frekvens | Z-Wave - 868.4 MHz (EU) |
| Z-Wave chip | Z-Wave 700 chip |
| Z-Wave Krypteringsmodus | S0<br>S2 Authenticated Class<br>S2 Unauthenticated Class |
| Minimum rekkevidde RF | 40m |
| Trykknapper | 1, 2 eller 3 |
| Over The Air oppdatering (OTA) | Ja |

## GENERELL INFO

| | |
|---|---|
| IP-klasse | IP20 |
| Sertifisering | Reach, RoHS |
| Reklamasjonsrett i Norge | 5 år |
| Tolltariffnummer | 85437000 |

## ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Spenning / strømforsyning | Batteri |
| Batteri type | CR2450 3V |
| Batteri antall | 1 |
| Batteri spenning | 3V |

## PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlengde | 110mm | Produktbredde | 100mm |
| Produkthøyde | 50mm | Produkt nettovekt | 73g |

## TILLEGGSINFO

Forventet responstid i Z-Wave-baserte systemer.
Z-Wave-baserte smarthussystemer benytter trådløs kommunikasjon i et mesh-nettverk, der hver kommando bekreftes før den regnes som utført. Når en trådløs enhet, som for eksempel bryter, termostat eller sensor, benyttes for å styre en annen enhet (for eksempel dimmer eller relé), sendes kommandoen som et radiosignal. Signalet kan sendes via én eller flere enheter i nettverket før det når fram.
Styring kan skje direkte mellom enheter eller via en sentralenhet (gateway). Ved bruk av scener, assosiasjoner, automasjoner eller sentral logikk vil kommandoen behandles der før den sendes videre, noe som kan gi en liten forsinkelse sammenlignet med direkte kablet styring. En forsinkelse på omtrent 0,5–2 sekunder regnes som normal og forventet i Z-Wave-systemer, og vil variere med nettverksstruktur, antall enheter, signalvei og belastning i nettverket.

Leveres med 1, 2 eller 3 vippebrytere.

Sertifiseringer: 1999/5/EC (RTTE), 2002/96/EC (WEEE), CE, RoHS 2002/95/EC, Z-Wave Plus

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

Garanti gjelder ikke batterier.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.


**Heatit Controls AS**
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
**Tel:** +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
**heatit.no** | **documents.heatit.no**
Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE