



## HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER BLACK MATT

Batteridrevet veggbryter Z-Wave

El-nummer 4512694

GTIN 7071236015741

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger.

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

### BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Z-Wave
- SmartStart
- Batteridrevet veggbryter
- Firmwareoppdatering (OTA)
- Passer i System 55 rammer
- Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.
- Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe
- 10 sceneutløserer per vippebryter
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

### PRODUKT DATA

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Farge                            | Sort       |
| Min. og maks luftfuktighet (RH%) | 10 til 85% |
| Drift omgivelsestemperatur       | 5 til 40°C |
| Lagring omgivelsestemperatur     | 0 til 40°C |

### SERTIFISERING

|               |             |
|---------------|-------------|
| Sertifisering | RoHS, Reach |
| IP-klasse     | IP20        |

### GARANTI

|               |      |
|---------------|------|
| Garanti Norge | 5 år |
|---------------|------|

### SMARTHUSTEKNISKE DATA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Z-Wave frekvens                | Z-Wave - 868.4 MHz (EU)                                  |
| Z-Wave chip                    | Z-Wave 700 chip  |
| Minimum rekkevidde RF          | 40m  |
| Over The Air oppdatering (OTA) | Ja   |
| Trykknapper                    | 1, 2 eller 3   |
| Z-Wave Krypteringsmodus        | S0<br>S2 Authenticated Class<br>S2 Unauthenticated Class |

### ELEKTROTEKNISKE DATA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Spenning / strømforsyning | Batteri   |
| Batteri type              | CR2450 3V |
| Batteri antall            | 1         |
| Batteri spenning          | 3V        |

**PRODUKTDIMENSJONER**

|                       |       |                   |       |
|-----------------------|-------|-------------------|-------|
| Produkthøyde/diameter | 50mm  | Produktbredde     | 100mm |
| Produktlengde         | 110mm | Produkt nettovekt | 140g  |

**TILLEGGSINFO**

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Leveres med 1, 2 eller 3 vippebrytere.

Sertifiseringer: Z-Wave Plus, RoHS 2002/95/EC, CE, 1999/5/EC (RTTE), 2002/96/EC (WEEE)

**VEDLIKEHOLD**

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

**RETUR, GJENVINNING OG DEPONI**

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

**INSTALLASJONSKRAV**

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



## Heatit Z-Push Wall Controller Black Matt kan bestilles fra [www.heatit.com/4512694](http://www.heatit.com/4512694)

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512694](http://documents.heatit.com/4512694)

