

# HEATIT Z-REPEATER

**- signalforsterker. Dobbel USB 2A**



Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er en multifunksjonell vekselstrøm Z-Wave signalforsterker med to USB strømadaptere som gir deg muligheten til å lade to enheter samtidig. Ideell til å forlenge det trådløse Z-Wave-signalet til områder med blindsoner - en løsning for alle som opplever dårlig trådløs forbindelse.

Med de oppladbare reservebatteriene vil enheten sikre deg at Z-Wave nettverket fortsatt er operativt i 6 timer ved strømbrudd. Viktige batteridrevne enheter som dørlåser, brannvarslere og innbruddsalarmer vil derfor fortsatt kommunisere med hverandre under strømbrudd.

Fleire Heatit Z-Repeater-enheter kan legges til i et nettverk for å oppnå en omfattende og stabil nettverksdekning. Enheten plugges rett inn i en veggkontakt og er dermed svært fleksibel i forhold til plassering.

Heatit Z-Repeater dobbel USB 2A er kompatibel med andre produsenters Z-Wave-systemer og kan legges til i et hvilket som helst Z-Wave nettverk. Ideell både for boliger og næringslokaler.

## PRODUKTINFO Heatit Z-Repeater



### EGENSKAPER

- Signalforsterker med batteri backup
- Opprettholder Z-Wave nettverket om strømmen blir borte
- Dobbel USB nettadapter/lader
- Plugges direkte inn i ordinære vegguttak
- SmartStart
- Velegnet for både boliger og næringslokaler
- Støtter krypteringsmodus S2 Unauthenticated

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

### TEKNISKE DATA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Protokoll              | Z-Wave, 868,4MHz  |
| Chip                   | Z-Wave 500 chip   |
| Spenning               | 230VAC 50/60Hz  |
| Utgangseffekt          | 10W (5VDC 2A) Maks 2A totalt                              |
| Batterikapasitet       | 200mAh oppladbare batterier                               |
| Levetid reservebatteri | Opprettholder mesh-nettverket i ca 6 timer ved strømbrudd |
| Omgivelsestemperatur   | 5°C til 40°C  |
| Luftfuktighet          | Maks. 85% RF  |
| Pluggtype              | Type F (Schuko)   |
| Rekkevidde RF          | Min. 40 meter   |
| Størrelse (LxBxH)      | 66 x 55 x 55mm  |
| Sertifisering          | Z-Wave Plus, CE   |

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

### GARANTI

2 år

| EL-NR.    | PRODUKT                           |
|-----------|-----------------------------------|
| 45 126 86 | Heatit Z-Repeater - dobbel USB 2A |

